


Securit 802

Centrale 8 zones

*Centrale d'alarme
simple d'utilisation
pour les applications
résidentielles et les
petits commerces.*



Caractéristiques

■ 8 Zones

La centrale dispose de 8 zones filaires (dont 7 programmables), plus autoprotection. Aucune pré-programmation n'est nécessaire.

■ Esthétique

Avec son clavier intégré, la Securit 802 s'intègre esthétiquement dans la plupart des environnements.

■ Fonctionnement simple

Le clavier rétro-éclairé est simple d'utilisation et met l'utilisateur en confiance. Les LEDs du clavier sont protégés par un couvercle pivotant. Si d'autres points de commandes sont nécessaires, des claviers déportés à LED, petits et esthétiques, peuvent être ajoutés au système.

■ Options marche / arrêt

Le système est conçu pour répondre aux besoins de l'utilisateur avec des modes arrêt total, mise en marche partiel 1, partiel 2, et totale.

Clavier déporté à afficheur LED

Clavier LED Securit 800L

Interface utilisateur

Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser un clavier de commande, il est possible d'utiliser une clef pour les modes marche / arrêt.

Clavier déporté simple d'utilisation

Plat, compact, et esthétique, ce clavier rétro-éclairé à afficheur LED permet à l'utilisateur de manipuler sa centrale avec aisance.

Dimensions

Boîtier polycarbonate blanc.
Hauteur : 74 mm
Largeur : 120 mm
Profondeur : 28 mm
Poids : 130 g

Alimentation

12 Vcc nominal.

Consommation

20 mA au repos.
45 mA actif.

Nombre maximum de claviers

6 par centrale Securit 802.



Caractéristiques de la centrale

Centrale d'alarme Securit 802

8 Zones

La centrale dispose de 8 zones filaires (dont 7 programmables), plus autoprotection. Aucune pré-programmation n'est nécessaire.

Types de zones

- 6 zones programmables en type : alarme - accès - alarme, isolée en marche partielle - accès, isolée en marche partielle - entrée / sortie temporisée, incendie, et agression.
- 1 zone programmable en type : alarme, incendie, agression, marche / arrêt par clef.
- 1 zone non programmable de type : entrée / sortie temporisée.

Fonctions "marche partielle"

La centrale intègre 2 mises en marche partielles en isolant automatiquement certaines zones pré-programmées.

Isolations manuelles

La centrale autorise l'isolation manuelle de certaines zones par l'utilisateur.

Option bouton agression déporté

Le clavier déporté peut être programmé pour déclencher une alarme agression en pressant simultanément les touches * et #.

Sortie haut-parleur

Jusqu'à 2 haut-parleurs externes (16 Ohms) peuvent être raccordés à la centrale.

Fonction carillon

Certaines zones de la centrale peuvent activer le buzzer clavier en carillon lorsque la centrale est en mode arrêt.

Codes utilisateurs

La centrale accepte 2 codes utilisateurs à 4 digits : 1 code principal plus un 2ème code pour les enfants ou pour le ménage.

Code installateur

Un code installateur à 4 digits est nécessaire pour tout paramétrage.



Spécifications

Centrale Securit 802

Dimensions

Boîtier en polycarbonate blanc.
Hauteur : 254 mm
Largeur : 195 mm
Profondeur : 60 mm
Poids : 1,21 kg

Type de circuit

Boucles normalement fermées.

Alimentation secteur

230 Vca nominal.

Emplacement batterie

12 Vcc, max. 2,1 Ah (non fournie).

Sortie sirène

12 Vcc / 4mA hors alarme, 0 Vcc / 750 mA en alarme.

Alimentation auxiliaire

500 mA régulé.
Courant maximum : 1 A (total).

Consommation de la centrale

40 mA.

Mémoire d'alarme

Permet de vérifier les derniers événements survenus en mode marche et arrêt.

Température d'utilisation

0°C à 40°C.

Humidité

De 10 à 90% d'humidité relative, non condensée.

Agréments

CE, suivant les normes EN50131-1 (1 & 2).

Pour plus d'information, veuillez contacter :

