

Lecteur de proximité DEISTER PRX

DEISTER-PRX

Le lecteur de proximité **DEISTER PRX** est compatible avec notre solution de gestion technique et de contrôle d'accès centralisée **Micro-SESAME**.

Il doit être alors associé à un module de commande **UTIL**.



Grâce à son boîtier entièrement étanche, le lecteur de proximité **DEISTER PRX** est conçu pour une utilisation interne et externe.

Son boîtier compact lui confère une résistance aux attaques physiques.

Le lecteur de proximité **DEISTER PRX** intègre l'antenne et tous les composants électroniques dans un seul boîtier, ce qui en fait un lecteur fiable et facile d'installation.

Caractéristiques

Alimentation : 10...30V/DC <100mA

Consommation : <70mA

Fréquence d'émission: 125kHz

Protocole : Wiegand, data/Clock, Magstripe, RS 485

Protection : IP65

Dimensions : 80 x 80 x 16 mm

Connectique : débochable 12 bornes à vis

Fixation : murale en applique

Température d'utilisation : de -25°C à 60°C

Distance de lecture :
Jusqu'à 12 cm (selon badge)

Références :

Lecteurs :

LEC05DE1000-GB2 (10cm, DEISTER PRX5, Data)
LEC05DE1001-GB1 (sécurisé, AXA DEISTER PRX5, wiegand)
LEC05DE2000-GB2 (25cm, DEISTER PRX10, Data)
LEC05DE3000-GB2 (60cm, DEISTER PRX15, Data)

SOCDE1000 (socle PRX5)

Badges :

BAD05DE01 (Format ISO)
BAD05DE03 (Format ISO avec piste magnétique)



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350, rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges

Septembre 2009