



# CENTRALE TILLYS

## AIDE MEMOIRE

### Fonctions à accès rapide.

#### Activation du clavier

- Appuyer sur **5** puis **A**

#### Consultation du synoptique en mode déconnecté

- Appuyer sur **↓** : Affichage synoptique
- Appuyer sur **↓** : Liste des alarmes
- Appuyer 2 fois sur **X** pour revenir au login.

#### Légende du synoptique

|       |  |
|-------|--|
| -     | Groupe hors surveillance                   |
| ?     | Groupe avec point(s) en défaut             |
| 0 à 9 | Groupe en surveillance avec tempo en cours |
| +     | Groupe en surveillance                     |
| !     | Groupe avec alarme(s)                      |
| A     | Groupe avec alarme(s) non acquittée(s)     |
| D     | Groupe avec dérogation en cours            |
| T     | Groupe avec tempo de préalarme en cours    |
| #     | Groupe en test                             |
| .     | Groupe non géré par le clavier             |

#### Mise en service totale de la centrale

- Tapez votre code puis **1** puis **B**

#### Mise en service partielle de la centrale

- Tapez votre code puis **2** puis **B**
- Ou tapez votre code puis **3** puis **B**

#### Mise hors service totale de la centrale

- Tapez votre code puis **1** puis **A**

#### Mise hors service partielle de la centrale

- Tapez votre code puis **2** puis **A**
- Ou tapez votre code puis **3** puis **A**

#### Arrêt des sirènes

- Tapez votre code puis **7**

#### Dérogation (sur mise en service automatique)

- Tapez votre code puis **0**
- L'appui plusieurs fois sur **0** incrémente le temps de dérogation.

### Fonctions d'alarme accessibles depuis le menu.

#### Mise en/hors surveillance groupe par groupe

- Tapez votre code puis **menu**
- Recherchez le menu **SURVEILLANCE** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**.
- Sélectionnez le groupe à mettre en service par les touches **↓** ou **↑**
- Tapez **A** ou **B** pour réaliser l'action.
- Quittez le menu par **X** (plusieurs fois).

#### Consultation de l'historique des événements

- Tapez votre code puis **menu**
- Recherchez le menu **HISTORIQUE** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**.
- Balayez la liste des événement avec les touches **↓** ou **↑**
- Quittez le menu par **X** (plusieurs fois).

#### Ejection d'un point en défaut

- Tapez votre code puis **menu**
- Recherchez le menu **EJECTION PERM.** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**
- Validez par **↵** le menu **PTS EN DEFAULT**
- Ejectez le point par la touche **B**
- Quittez le menu par **X** (plusieurs fois).

### Gestion des utilisateurs.

#### Ajouter/modifier un utilisateur

- Tapez votre code puis **menu**
- Recherchez le menu **UTILISATEUR** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**
- Choisissez **MODIF. UTILISAT.** ou **NOUV. UTILISAT.** avec les touches **↓** ou **↑**
- Saisissez le nom puis **↵**
- Validez par **↵** le menu **CHANGE CODE** et saisissez le code
- Validez par **↵** le menu **CHANGE PROFIL** et choisissez le profil
- Validez par **↵** le menu **CHANGE DROIT** et sélectionnez les droits à affecter par les touches **↓** ou **↑**

- Modifiez le droit sélectionné [+/-] par la touche **B**
- Quittez le menu par **X** (plusieurs fois).

#### Supprimer un utilisateur

- Tapez votre code puis **menu**
- Recherchez le menu **UTILISATEUR** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**
- Choisissez **MODIF. UTILISAT.** et validez par **↵**
- Saisissez le nom puis **↵**
- Recherchez le menu **SUPPRIME UTILISAT.** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**
- Confirmer par **↵**
- Quittez le menu par **X** (plusieurs fois).

### Gestion du contrôle d'accès.

#### Ajouter/modifier un badge

- Tapez votre code puis **menu**
- Recherchez le menu **CTRL ACCES** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**
- Choisissez **MODIF. BADGE** ou **CREE BADGE** et validez par **↵**.
- Saisissez le nom puis **↵**
- Présentez le badge à enrôler devant le lecteur
- Validez par **↵** le menu **LISTE/MODIF. ACCES**
- Sélectionnez le(s) lecteur(s) et la (les) plage(s) horaire(s) d'accès à l'aides des touches **↓** ou **↑** et **↵**
- Quittez le menu par **X** puis allez dans le menu **FIN VAL.** Avec la touche **↵** et **↵**
- Saisissez la fin de validité de l'accès puis **↵**
- Sélectionnez le menu **ENROLE BADGE** si vous souhaitez modifier le badge
- Quittez le menu par **X** (plusieurs fois).

#### Supprimer un badge

- Tapez votre code puis **menu**
- Recherchez le menu **CTRL ACCES** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**
- Choisissez **MODIF. BADGE** et validez par **↵**.
- Saisissez le nom puis **↵**
- Recherchez le menu **SUPPRIME BADGE** avec les touches **↓** ou **↑** et validez par **↵**
- Confirmer par **↵**
- Quittez le menu par **X** (plusieurs fois).



# Les menus de la centrale Tillys

Nota : L'affichage de certains menus est fonction des matériels installés et des droits de l'utilisateur

