

Système  
Anti-Intrusion



# 9852FR-00

## SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ

Tout le savoir-faire SCANTRONIC



### Système d'Alarme - Transmetteur 8/16 zones NF & A2P type 2

Le système 9852FR-00 a été spécialement conçu pour répondre aux normes NF et A2P. Il permet la protection d'installations de risques courants.

Le système se compose d'un boîtier en métal renfermant la carte mère centrale-transmetteur, l'alimentation chargeur et d'un clavier de commande LCD.

La programmation usine permet d'installer et d'utiliser le système rapidement.

Le transmetteur intégré communique vers des centres de télésurveillance.

- 8 zones NF ou 16 zones supervisées programmables filaires
- 4 niveaux de mise en service
- 7 sorties programmables : 2 relais + 5 tensions
- 1 à 4 claviers de commande LCD : textes programmables
- 16 codes utilisateurs, 1 code installateur et 1 code contrainte
- Fusibles électroniques à réarmement automatique
- Sauvegarde et test dynamique de la batterie
- Mémoire des 512 derniers événements
- Signalisation sonores sur les claviers
- N° de certificat NF & A2P : 122059-00

┌ Votre correspondant : ┐

└

└

Cooper Menvier SAS  
Parc Européen d'Entreprises II - Rue Beethoven  
BP 10184 - 63204 RIOM Cedex  
Tél 0 820 867 867 - Fax 0 820 888 526  
Mail : info@cooperfrance.com - Internet : www.cooperfrance.com





Clavier de commande : 9930FR-00



Circuit Centrale



Organisme mandaté par AFNOR CERTIFICATION  
et Secrétariat technique CNPP :  
**Comité National Malveillance Incendie Sécurité  
(C.N.M.I.S. S.A.S.)**  
16, Avenue Hoche 75008 PARIS  
Tél. : 01 53 89 00 40 - Fax : 01 45 63 40 63  
<http://www.cnmis.org>



**Centre National de Prévention et de Protection  
(CNPP Département Certification)**  
BP 2265 27950 ST-MARCEL  
Tél. : 02 32 53 63 63 - Fax : 02 32 53 64 46  
<http://www.cnpp.com>

## 9852FR-00

## Centralisation / Commande

CODE	REFERENCE	DESIGNATION
46107	9852FR-00	Centrale filaire 8 à 16 zones Transmetteur + Clavier LCD NF & A2P type 2
46108	9930FR-50	Clavier LCD de commande
46109	9076FR-00	Carte de sortie pour contrôleur enregistreur
	NP17-12IFR	Batterie YUASA 12 Volts - 17 Ampères

## Caractéristiques

Nombre de zones : 8 à 16	8 zones NF + 8 AP associées programmables
Organe de commande	Clavier distant afficheur LCD textes en clair Programmables sur Bus : 4 maximum Signalisations sonores intégrées
Sorties	7 sorties programmables : 2 relais 5 tensions
Transmetteur	Digital intégré pour télésurveillance : Scancom, ID Contact, SIA

## Fonctionnalités

Mise en service	Marche totale / 3 marches partielles
Codes d'accès	16 utilisateurs, 1 contrainte, 1 installateur
Programmation	Programmation usine et à l'aide du clavier
Historique	Mémoire des 512 derniers événements

## Caractéristiques mécaniques et électriques

Boîtier centrale	En métal auto protégé ouverture et arrachement
Dimensions centrale	300 x 300 x 90 mm
Dimensions clavier	120 x 170 x 27 mm
Poids centrale	5 kg
Poids clavier	300 g
Tension Alimentation	230 Volts - 50 Hz
Alimentation chargeur	13,8 Volts - 1,3 Ampères
Sortie alimentation auxiliaire	13,8 Volts - 500 mA
Batterie (non fournie)	12 Volts - 17 Ampères - 167 x 81 x 76 mm
Consommation centrale	120 mA (en service)
Consommation clavier	10 mA (en service)

## Produits hors certification NF &amp; A2P

CODE	REFERENCE	DESIGNATION
46055	9928EUR-00	Interface pour clé marche / arrêt
46103	9954EUR-00	Module d'extension filaire 8 zones
46104	9954EUR-01	Module d'extension filaire 8 zones, en Boîtier métal
46056	9960EUR-08	Module récepteur radio 868 MHz : 8 zones / 8 détecteurs, 8 télécommandes
46057	715REUR-00	Détecteur infra rouge radio 15 m - 90 °
46061	735REUR-00	Contact radio universel
46058	719REUR-00	Détecteur de fumée optique radio
46059	725REUR-00	Télécommande arrêt / marche / partielle / Agression
46060	726REUR-00	Emetteur agression
46018	9040UK-00	Haut parleur / Sirène intérieure
46105	958EUR-00	Logiciel de gestion sous Windows
46063	954-CORD	Cordon RS 232
46017	9076UK-02	Carte de sorties programmables 8 relais
48011	960F-00	Transmetteur vocal enfichable 4 numéros de téléphone
48012	660-CAP	Câble de programmation pour 960F-00
46064	934EUR-50	Module contrôle d'accès à insérer dans clavier 9930EUR-50 livré avec 2 badges
46065	PROXTAGPK5	5 badges pour 934EUR-00