

Lecteur enrôleur CESIA-PROXIL

CESIA-PROXIL

Le lecteur **CESIA**
est spécialement conçu pour
être utilisé avec le logiciel
Micro-SESAME en tant que
lecteur enrôleur.



Ce lecteur doit être relié directement sur un port série de PC avec le logiciel Micro-SESAME monoposte, serveur ou client, il sert à faire l'acquisition automatique des codes badge dans la grille de gestion des badges (il décode éventuellement les autres informations disponibles sur le badge).

Il existe avec des lecteurs de proximité de différentes technologies.

Caractéristiques

Alimentation : 12V= fournie

Consommation : 100/125 mA

Distance maximum du lecteur au PC : 15 m

Longueur du câble livré : 1,5 m

Dimensions : (L x l x P) : 137 x 125 x 40 mm

Température d'utilisation : 0 °C à +55 °C

Livré en boîtier à poser sur table

Références :

Lecteurs :

ENR05TI01 (RS232, 10 chars)

ENR05TI02 (RS232, 13 chars)

ENR05TI03 (RS232, 20 chars)

Badges PROXIL Noir carte ISO :

BAD05TI01

BAD05TI03 (avec piste magnétique)

Badges PROXIL Blanc carte ISO :

BAD05TI11

BAD05TI13 (avec piste magnétique)

Jetons PROXIL :

BAD05TI02

Pastilles PROXIL :

BAD05TI05 (blanche autocollante)

BAD05TI08 (transparente autocollante)

BAD05TI09 (bracelet montre)

Badges PROXIL double technologie Proxil – Mifare :

BAD05DT01

BAD05DT03 (avec piste ISO)



TIL TECHNOLOGIES
Parc du Golf – Bât 43
350 , rue de la Lauzière
13856 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 37 11 77

Lecteurs de badges

Mai 2008